


# KNX mix2 basis RMG8S, relè 8 X 16A

Produkt nr: 4930220

- KNX relèutgang 8-kanal 16A
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- 8-kanals bryteaktuator MIX2
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 24 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	$\sim 0.3$ W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Antall kanaler	8

Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Ohmsk last	3680 W
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 µF)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Basis modul
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>