

KNX mix2 ext. RME8S, relè 8 X 16A

Produkt nr: 4930225

- KNX relèutgang 8-kanal 16A
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 8-kanals bryteaktuator MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 24 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

Teknisk data

| | |
|--|---|
| Installasjonstype | DIN skinne |
| Bredde | 4 moduler |
| Type tilkobling | skruklemmer |
| Maks kabeltverrsnitt | Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ² |
| Antall kanaler | 8 |
| Kontakt type | NO contact, 16 A, 3 A |
| Ohmsk last | 3680 W |
| Glødelampe / halogen lampelast | 2000 W |
| Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert | 1300 W (140 µF) |

| | |
|---|---------------------|
| Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert | 2000 VA |
| Lysstoffrør last elektronisk ballast | 1200 W |
| Energisparende lamper | 300 W |
| LED-lampe < 2 W | 55 W |
| LED-lampe 2-8 W | 600 W |
| LED-lampe > 8 W | 600 W |
| Startstrøm | max. 800 A / 200 µs |
| Utgangsspenning | 240 V AC |
| Koblingsutgang | Potensialfri |
| C-last | |
| Type | Extension modul |
| Omgivelsestemperatur | -5°C ... 45°C |
| Type beskyttelse | IP 20 |
| Beskyttelses klasse | II |

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>