


# KNX fix1 RM8T, relè/pers. 8/4X16A

Produkt nr: 4940200

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 8/4-kanal 16A
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- 8-kanals bryte eller 4-kanals persienne aktuator FIX1
- Fleksibelt valg av funksjoner som bryteaktuator eller for styring av persienner og markiser
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Standby-forbruk	$\sim 0.5$ W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ( $\varnothing 0,8$ ) til $4 \text{ mm}^2$   Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell)	1300 W ( $140 \mu\text{F}$ )

parallellkompensert	
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Module FIX1
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>