

# KNX fix1 RM4I, relè 4 X 16A C-last

Produkt nr: 4940210

- KNX relèutgang 4-kanal 16A, C-last
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- 4-kanals C-last bryteaktuator FIX1
- Med strøm gjenkjenning
- LED- bryte staus for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- Bryterfunksjoner: På / av, puls, på / av-forsinkelse, trappelys med advarsel
- Logiske lenker: f.eks. lås, OG, slipp, ELLER

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspanning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Standby-forbruk	$\sim 1.3$ W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	4
Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A

????????	< 3 mm
Ohmsk last	3680 W
Kapazitiv last	200 µF
Glødelampe / halogen lampelast	2600 W
Lysstoffrør last parallellkompensert	2000 W (200 µF)
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1650 W
Energisparende lamper	410 W
LED lamp < 2 W	75 W
LED lamp 2-8 W	850 W
LED lamp > 8 W	850 W
Startstrøm	max. 1500 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	Ja
Type	Module FIX1
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II according to EN 60 669

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>