


KNX fix2 RM8I, relè 8 X 16A C-last

Produkt nr: 4940215

- KNX relèutgang 8-kanal 16A, C-last
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- 8-kanals C-last bryteaktuator FIX2
- Med strøm gjenkjenning
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- Bryterfunksjoner: På / av, puls, på / av-forsinkelse, trappelys med advarsel
- Logiske lenker: f.eks. lås, OG, slipp, ELLER

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Standby-forbruk	~ 2.4 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	8 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 0,8$) til 4 mm^2 Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Antall kanaler	8
Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A
Ohmsk last	3680 W

Kapazitiv last	200 μ F
Glødelampe / halogen lampelast	2600 W
Lysstoffrør last parallellkompensert	2000 W (200 μ F)
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1650 W
Energisparende lamper	410 W
LED lamp < 2 W	75 W
LED lamp 2-8 W	850 W
LED lamp > 8 W	850 W
Startstrøm	max. 1500 A / 200 μ s
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	Ja
Type	Module FIX2
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>