

eNet A500 F50 bakstykke 2-kanal

Produkt nr: FMA5002M

- Bakstykke F50 2-kanal
- F50 vipper finner du her: **A-serien**
- F50 merkefelt finner du her: **A-serien**
- Rammer finner du her: **A-serien**



Beskrivelse

Bruksområde:

- Trådløs sender for styring av laster, f.eks av/på, dimming, persienner opp/ned og scenekommandoer
- Driftes med trådløse aktuatorer fra eNet systemet
- Monteres i standard veggbokser, skruefeste på vegger, eller med tosidig tape på jevne, glatte overflater (glass)

Produktegenskaper:

- Batteridrevet enhet (batteri tilgjengelig fra fronten)

Teknisk data

Merke spenning:	DC 3 V
Batteri type:	1 x lithium CR 2450N (inkludert)
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	maks. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>