


KNX fix2 RM16T, relè/pers. 16/8X16A

Produkt nr: **4940205**

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 16/8-kanal 16A
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

- 16-kanals bryte eller 8-kanals persienne aktuator FIX1
- Fleksibelt valg av funksjoner som bryteaktuator eller for styring av persienner og markiser
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, < 4 mA
Merkespenning	110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Standby-forbruk	~0.5 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	8 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med ende-hylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	16
Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 µF)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W

Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Module FIX2
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669
