

KNX fix1 RM8T, relè/pers. 8/4X16A

Produkt nr: **4940200**

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 8/4-kanal 16A
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 8-kanals bryte eller 4-kanals persienne aktuator FIX1
- Fleksibelt valg av funksjoner som bryteaktuator eller for styring av persienner og markiser
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Standby-forbruk	~ 0.5 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabeltverrsnitt	Entrådet: $0,5$ mm ² ($\varnothing 0,8$) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: $0,5$ mm ² til $2,5$ mm ²
Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 μ F)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA

Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Module FIX1
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669
