

## LB relè 2-kanal 2300W

Produkt nr: **1702SE**

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Av/på av lys og motorer
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

### Produktegenskaper:

- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Testbetjening for funksjonstest

### I kombinasjon med fronter 2-kanal :

- To uavhengige utganger
- Tidsfunksjon for utgang a2 justerbar

### I kombinasjon med midtplate (ref.-nr. 1700.., ..1701..), timer, bevegelse:

- Utgang a2 bryter avhengig av utgang a1 f.eks. for å slå på ventilasjonen, avhengig av belysningen, og slå den av med forsinkelse.
- Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 justerbar
- Påkjøringstid for utgang a2 justerbar

### I kombinasjon med satellittinnsats 3-leder og front 2-kanal:

- To uavhengige utganger

## I kombinasjon med satellittinnsats 2-leder, trykk/vri satellittinnsats eller impulsbryter:

- Utgang a2 bryter avhengig av utgang a1 f.eks. for å slå på ventilasjonen, avhengig av belysningen, og slå den av med forsinkelse.
-