

Bev.det theLuxa S360, 1-k, 10A, Ø32m, IP55, sort

Produkt nr: 1010511

- Bevegelsesmelder (PIR)
- Automatisk lysstyring som funksjon av tilstedeværelse og lysstyrke
- Til utendørs bruk



Beskrivelse

- For vegg- og takmontering
- Registreringsvinkel 360°
- Sensorhodet kan roteres $\pm 90^\circ$ horisontalt og 45° nedover, og kan svinges 90° oppover
- Justerbar lysstyrkekoblingsverdi og bryterforsinkelse
- Reduserbar følsomhet for å begrense registreringsområdet
- Områdebegrensning med klipsdeksler
- Måling av blandet lys egnet for styring av fluorescerende lamper, glødelamper og halogenlamper, samt LED-lamper

Teknisk data

Driftsspenning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Stand-by effekt	~0,5 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Antall kanaler	1
Farge	Sort
Omkoplingsutgang	Lys
Monteringsmåte	Vegg- og takmontering
Justeringsområde lysstyrke	5 - 1000 lx
Koblingseffekt	10 A ved 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A ved 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX ved 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$

Detekteringsvinkel	360°
Monteringshøyde	2 - 4 m
Bryterforsinkelse Lys	1 s-20 min
Gløde-/halogenlampelast	2300 W
Lysrørlast (tapsfri forkobling) ikke kompensert	2300 VA
Lysrørlast (tapsfri forkobling) parallellkompensert	1200 VA 120 µF
Lysrørlast (tapsfri forkobling) rekkekompensert	2300 VA
Lysrørlast (elektron. forkobling)	1000 W
Kompaktlysrør	250 W
Innkoblingsstrøm	max. 300 A / 200 µs
LED-lampe < 2 W	50 W
LED-lampe 2-8 W	500 W
LED-lampe > 8 W	500 W
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Kan fjernstyres	
Omgivelsestemperatur	-25°C ... 45°C
Beskyttelsesklasse	II
Kapslingsgrad	IP 66

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>