


LB relè 1-kanal elektronisk 400W

Produkt nr: 1704ESE

- "Vanlige" fronter finner du her: [LS-serien](#) / [A-serien](#)
- eNet fronter finner du her: [LS-serien](#) / [A-serien](#)
- Rammer finner du her: [LS-serien](#) / [A-serien](#)
- med satellittinngang



Beskrivelse

Bruksområde:

- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- Soft start av lys
- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Testbetjening for funksjonstest
- Enheten kan betjenes uten nøytral leder
- Visning av den innstilte driftsmodusen med LED

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt	ca. 0.25 W
Effekt tap:	ca. 4 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C

Tilkoblet last ved 25 °C

glødelamper:	20 ... 400 W
HV halogen lamper:	20 ... 400 W
elektroniske trafoer:	20 ... 400 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	20 ... 100 W
induktive trafoer:	20 ... 400 VA
Induktive trafoer med LV LED:	20 ... 100 VA
HV LED lamper:	typisk 3 ... 100 W
Kompaktlysrør:	typisk 3 ... 100 W
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 400 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk induktiv:	20 ... 400 VA
Ohmsk og HV LED:	typisk 3 ... 100 W
Ohmsk og CFL:	typisk 3 ... 100 W

Drift uten nøytral leder: Minimum belastning 50 W. Gjelder ikke belastninger med HV LED og kompaktlysrør.

Når man bruker LED-lamper som ikke kan dempes, må den nøytrale lederen kobles til.

Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²

2 x 0.5 ...
1.5 mm²

Antall satellittenheter

Satellitenheter 2-leder 1720 NE:

ubegrenset

Satellitenheter 3-leder 1723 NE:

5

Impulsbrytere:

ubegrenset

Total kabellengde utvidelseenhet:

maks. 100 m

Total lengde strømkabel:

maks. 100 m

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>