

LB dimmer universal LED 20/3-420/100W

Produkt nr: 1711DE

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



Beskrivelse

Bruksområde:

- Av/på og dimming av lys
- Benyttes sammen med passende fronter for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- Enheten fungerer i samsvar med "fasesnitt" eller "faseavsnitt" prinsippene
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprikket
- Visning av den innstilte driftsmodusen med LED
- Enheten kan betjenes uten nøytral leder
- Soft start av lys
- På enten med siste lysverdi eller lagret verdi
- På verdien for lys kan lagres permanent
- Minimum lysstyrke kan lagres permanent
- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Testbetjening for funksjonstest
- Nøkkelfunksjon
- Effekt økning mulig ved hjelp av effektmodul (ref.-nr. ULZ1755REG)
- Valgfritt tilbehør: kompensasjonsmodul LED, ref.-nr. KMLED230U

Teknisk data

Merke spenning:

AC 230 V ~

Nettfrekvens:

50/60 Hz

Stand-by effekt avhengig av front:	approx. 0.1 ... 0.5 W
Effekt tap:	approx. 4 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Tilkoblet last ved 25 °C	
glødelamper:	20 ... 420 W
HV halogen lamper:	20 ... 420 W
elektroniske trafoer:	20 ... 420 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 100 W
induktive trafoer:	20 ... 420 VA
Induktive trafoer med LV LED:	typisk 20 ... 100 VA
Dimbare HV LED lamper:	typisk 3 ... 100 W
Dimbare kompaktlysrør:	typisk 3 ... 100 W
Driftsmodus LED-faseavsnitt: Nominell effekt for HV LED-lamper, typisk 3 ... 400 W, elektroniske transformatorer med LV LED typisk 20 ... 200 W.	
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 420 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk induktiv:	20 ... 420 VA
Ohmsk og HV LED:	typisk 3 ... 100 W
Ohmsk og CFL:	typisk 3 ... 100 W
Forsterkere:	se instruksjonene for forsterkeren
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²

	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 2.5 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm ²
	2 x 0.5 ... 1.5 mm ²
Antall satellittenheter	
Satellittenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Satellittenheter 3-leder 1723 NE:	10
Vri satelittenheter 3-leder 1733 DNE:	10
Impulsbrytere:	ubegrenset
Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 100 m
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m
Godkjenninger:	VDE

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>