

# KNX spenningsforsyner 1280mA m/drossel

Produkt nr: 21280REG

- Din skinne montert, 6 moduler



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Forsyner KNX-enheter med busspenning
- Forsyner enheter med likespenning
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

### Produktegenskaper:

- Utgang m/drossel for forsyning av KNX-busslinjer
- Utgang DC 30 V for forsyning av tilleggsheter
- Reset knapp
- Kortslutningssikker
- Overspenningssikker
- Tomgangsbeskyttet
- Egnet for drift i systemer med nødstrømforsyning
- Potensial utgang for drifts- og diagnosemelding

## Teknisk data

Nominell spenning: AC 200 ... 240 V ~

Nettfrekvens: 50/60 Hz

Effekttap (maks. belastning på alle utganger): max. 6.4 W

Virkningsgrad: ca. 86%

Nominell spenning: DC 240 ... 250 V

## KNX

KNX medium: TP 256

Bus utgangsspenning: DC 28 ... 31 V SELV

Utgangsstrøm: 1280 mA (alle utganger)

Kortslutningsstrøm: max. 3 A

Parallelldrift med identisk spenningsforsyning: nei

### Signal utgang

Koblingsspenning AC: AC 12 ... 230 V ~

Koblingsspenning DC: DC 2 ... 30 V

Koblingsstrøm: 5 mA ... 2 A

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +75 °C

Relativ fuktighet: max. 93 % (ingen kondens)

Monteringsbredde: 108 mm (6 moduler)

Tilkoblingstype: skruklemmer

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>