


KNX relè/pers utgang 16/8 kanal 16A

Produkt nr: 230161SR

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 16/8-kanal 16A
- Kompatibel med KNX Data Secure
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster med potensialfrie relèr
- Kobling av persiener, markiser og lignende laster
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Produktegenskaper:

- Utgangene kan betjenes manuelt
- Tilbakemelding i manuell modus og i bussmodus
- Sentrale funksjoner
- Syklisk overvåking
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Kan oppdateres med ETS Service App

Egenskaper relè modus:

- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tilbakemeldingsfunksjon
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Scenefunksjon
- Teller for driftstimer

Egenskaper persienne modus:

- Egnert for 230 V AC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar

- Scenefunksjon

Den totale strømmen på to tilstøtende utganger må ikke overstige 20 A

Teknisk data

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
KNX	
KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	4 ... 18 mA
Utganger	
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Koblingsstrøm AC1 ($\cos \phi > 0.8$):	16 A
Lysstoffrør:	16 AX
Strømbelastningsevne	
Nærliggende utganger:	Σ 20 A
Last pr utgang	
Ohmsk last:	3000 W
Kapazitiv last	16 A / 140 μ F
Motorer:	1380 VA
Lampe last 230 V	
Glødelamper:	3000 W
HV halogen lamper:	2500 W
HV LED lamper:	max. 400 W
LV halogen lamper med	
elektroniske trafoer:	1500 W

induktive trafoer:	1200 VA
Lysstoffrør: T5/T8	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 µF
Duo-kobling:	2,300 W / 140 µF
Kompaktlysrør	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 µF
Kvikksølvdamplamper	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 µF
Monteringsbredde:	144 mm (8 moduler)
Tilkobling, strømforsyning og belastning	
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm ²
KNX:	KNX busklemme

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>