


# KNX Multi station

Produkt nr: 23066REGHE

- KNX kombiprodukt, inn- og utganger
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- Kombiprodukt; Relèutganger, varmeutganger, persienne uganger, pille innganger
- Maks 6 relèutganger
- Maks 3 persienneutganger (230V)
- Maks 2 utganger for termiske aktuatorer
- 2 innganger for temp.føler (FF7.8)
- 2 integrerte temperaturregulatorer
- 6 binæringanger for brytere, magnetkontakter etc
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser
- Utgangene kan betjenes manuelt
- Tilbakemelding i manuell modus og i bussmodus
- Scenefunksjon
- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon

## Teknisk data

KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	4 ... 20 mA
Tilkobling, KNX:	terminal
Effekt tap:	max. 6 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C

Relè utganger

Kontakt type:	Potensialfri relèkontakt ( $\mu$ kontakt)
Bryter type:	NO contact
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Lysstoffrør:	16 AX
Koblingsspenning DC:	DC 12 ... 24 V
Koblingsstrøm DC 24 V:	6 A
Tilkoblet last, 230 V	
Ohmsk last:	3000 W
Persienne / Vifte motor:	1380 VA
Lampe last 230 V	
faseavsnitt kontroll, glødelamper:	3000 W
HV halogen lamper:	2500 W
HV LED lamper:	max. 400 W
elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1200 VA
Lysstoffrør: T5/T8	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 $\mu$ F
Duo-kobling:	2,300 W / 140 $\mu$ F
Kompaktlysrør	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 $\mu$ F
Kvikksølvdamplamper	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 $\mu$ F

## Tilkobling, belastning

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

## Innganger

Merke spenning: DC 3.3 V SELV

Kabellengde: max. 30 m

## Tilkobling, innganger

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.08 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.08 ... 1 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.14 ... 0.5 mm<sup>2</sup>

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>