

KNX pers.utgang 2-kanal 230V/ 1-kanal DC12-48V

Produkt nr: 2502REGHE

KNX relè og persienne utgang, 2-kanal 230V/ 1-kanal DC12-48V

Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- Passer for 110 ... 230 V AC motorer og 12 ... 48 V DC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon
- Solbeskyttelsesfunksjon

Teknisk data

| | |
|----------------------------|--|
| KNX medium: | TP 256 |
| Utganger: | 2 kanaler AC 110 ... 230 V, 1 kanal DC 12 ... 48 V |
| Strømforsyning: | AC 110 V (-10 %) ... 240 V (+10 %) |
| Nettfrekvens: | 50/60 Hz |
| Tilkobling | |
| Tilkoblingstype: | skruklemmer |
| entrådet: | 1 x 0.5 ... 4 mm ² |
| flertrådet uten endehylse: | 1 x 0.5 ... 4 mm ² |
| flertrådet med endehylse: | 1 x 0.5 ... 2.5 mm ² |
| Bryteevne AC1: | 6 A (230 V) |
| Koblingsstrøm DC 12/24 V: | 6 A |
| Koblingsstrøm DC 48 V: | 3 A |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Maks. persienne/markis lukke tid | 20 min |
|----------------------------------|--------|

| | |
|-------------|------------|
| Effekt tap: | max. 4.5 W |
|-------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur: | -5 ... +45 °C |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Lagringstemperatur: | -25 ... +70 °C |
|---------------------|----------------|

| | |
|----------------|-----|
| Godkjenninger: | VDE |
|----------------|-----|

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>