

KNX mix2 basis RMG4I, relè 4 X 16A C-last

Produkt nr: 4930210

- KNX relèutgang 4-kanal 16A C-last
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 4-kanals C-last bryteaktuator MIX2
- Med strøm gjenkjenning
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	~ 1.3 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5 \text{ mm}^2$ ($\varnothing 0,8$) til 4 mm^2 Flertrådet med endehylse: $0,5 \text{ mm}^2$ til $2,5 \text{ mm}^2$
Antall kanaler	4

Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A
Ohmsk last	3680 W
Kapazitiv last	200 μ F
Glødelampe / halogen lampelast	2600 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	2000 W (200 μ F)
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1650 W
Energisparende lamper	410 W
LED-lampe < 2 W	75 W
LED-lampe 2-8 W	850 W
LED-lampe > 8 W	850 W
Startstrøm	max. 1500 A / 200 μ s
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	Ja
Type	Basis modul
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>