


KNX mix2 basis RMG4U, relè 4 X 16A

Produkt nr: 4930223

- KNX relèutgang 4-kanal 16A
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 4-kanals bryteaktuator MIX2
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by forbruk	~0.3 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	4

Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Ohmsk last	3680 W
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 µF)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W
LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Basis modul
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>