

# KNX mix2 basis JMG4T, pers.utgang 4-kanal 24VDC

Produkt nr: 4930260

KNX mix2 basis JMG4T, pers.utgang 4-kanal 24VDC

- KNX persienne utgang, 4-kanal 24VDC
- MIX2 basis
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

- 4-kanals persienne aktuator 24V MIX2
- Basis modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- For styring av 24V motorer for persienner, markiser etc
- Opptil 2 extension moduler kan tilkobles en basis modul
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tilkobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ~4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	~0.3 W
Frekvens	50 - 60 Hz
Antall kanaler	4
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne

Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Utgang	6A
Bryte kapasitet	6 A at 24 V DC
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 730-1

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>