

KNX mix2 ext. DME2T, dimmer 2X5-400/1X5-800W univ.

Produkt nr: 4930275

- KNX universal dimmer 2-kanal
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 4-kanal universal dimme aktuator MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 6 kanaler
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering

Teknisk data

Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	~0.6 W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	2

Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED
Bryte kapasitet pr kanal	400 W
Bryte kapasitet pr kanal i parallell drift	800 W
LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Minimum vekselkapasitet	5 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>