


# KNX fix2 JM8T24V, pers.utgang 8-kanal 24VDC

Produkt nr: 4940265

- KNX persienne utgang 8-kanal 24V
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



## Beskrivelse

- 8-kanals persienne aktuator 24V FIX2
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- LED Opp og Ned bryte status for hver kanal

## Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ~4 mA
Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Standby-forbruk	~0.5 W
Frekvens	50 - 60 Hz
Antall kanaler	8
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Bryte kapasitet	6 A at 24 V DC
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20

---

Beskyttelses klasse

II iht. EN 60 730-1

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>