

KNX fix1 DM2T, dimmer 2X5-400/1X5-800W univ.

Produkt nr: 4940270

- KNX universal dimmer 2-kanal
- FIX1
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 2-kanal universal dimme aktuator FIX1
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- Dimme utgang: 400 W / VA per kanal eller 800 W / VA ved parallell drift
- Dimme effekt kan økes ved å bruke ekstra booster "DMB 1 T KNX" - dimningseffekt 300 W / VA for hver booster. Maksimalt 2000 W / VA ved bruk av maks. 4 boostere mulig

Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, ≤ 4 mA
Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	2

Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED
Glødelampe / halogen lampelast	400 W
LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Minimum vekselkapasitet	5 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>