

KNX RF+ A500 F50 bakstykke 1-kanal

Produkt nr: A5071RFTSM

- KNX RF Bakstykke F50 1-kanal
- Med innebygget temperaturføler
- F50 vipper finner du her: **A-serien**
- F50 merkefelt finner du her: **A-serien**
- Rammer finner du her: **A-serien**



Beskrivelse

Bruksområde:

- For trådløsstyring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Drift i kablede KNX-systemer via radiokonverter (f.eks. ref.-nr .: MK100RF)
- Monteres i standard veggbokser, skruefeste på vegger, eller med tosidig tape på jevne, glatte overflater (glass)

Produktegenskaper:

- Statusindikasjon med LED
- Innebygget temperaturføler
- Batteridrevet enhet
- Programmering og igangkjøring med ETS5 eller en nyere versjon

Teknisk data

Merke spenning: DC 3 V

Battery type: 1 x lithium CR 2450N (inkludert)

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Radio frekvens: 868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>