

eNet mini relè 1X16A

Produkt nr: FMAS10UP

- eNet mini relèutgang 1-kanal 16A
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- AV/På av lys og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboкс (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Scene betjening er mulig
- Manuell betjening av utgang
- Statusindikasjon med LED

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
-----------------	----------------------

Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
-----------------------	----------------

Koblingsstrøm ved 35 °C	
-------------------------	--

Ohmsk:	16 A (AC1)
--------	------------

Lysstoffrør:	4 AX
--------------	------

Kontakt type:	μ
---------------	---

Stand-by effekt	0.5 W
Tilkoblet last ved 35 °C	
glødelamper:	2300 W
HV halogen lamper:	2000 W
elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1000 VA
HV LED lamper:	typisk 500 W
Kompaktlysrør:	typisk 500 W
Kompaktlysrør ukompensert:	920 VA
Kapazitiv last	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m
Mottakerkategori:	2

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>