

eNet mini relè 2X10A

Produkt nr: FMAS26UP

- eNet mini relèutgang 2X10A
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- AV/På av lys og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboкс (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Scene betjening er mulig
- Statusindikasjon med LED

Teknisk data

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Merke spenning: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Omgivelsestemperatur: | -25 ... +70 °C |
| Koblingsstrøm ved 35 °C | |
| Ohmsk: | 16 A (AC1) |
| Strømbelastningsevne totalt: | Σ 16 A |
| Lysstoffrør: | 4 AX |
| Kontakt type: | μ |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Stand-by effekt | max. 0.5 W |
| Tilkoblet last pr utgang ved 35 °C | |
| glødelamper: | 2300 W |
| HV halogen lamper: | 2000 W |
| elektroniske trafoer: | 1500 W |
| induktive trafoer: | 1000 VA |
| HV LED lamper: | typisk 500 W |
| Kompaktlysrør: | typisk 500 W |
| Kompaktlysrør ukompensert: | 920 VA |
| Motorer: | 450 VA |
| Kapazitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingstype: | skruklemmer |
| entrådet: | 1 x 0.75 ... 4 mm ² |
| flertrådet med endehylse: | 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² |
| Dimensjoner (Ø x H): | 53 x 28 mm |
| Radio frekvens: | 868.0 ... 868.6 MHz |
| Sendestyrke: | max. 20 mW |
| Sende rekkevidde i fri sikt: | typisk 100 m |
| Mottakerkategori: | 2 |

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>