Jung Home puck relè 2-kanal m/2 inng.

Produkt nr: **BTPS2B2U**

- To reléutganger, maksimalt 16 A samlet belastning.
- LED typisk opptil 400 W per utgang, med samlet lastgrense.
- To 230 V-binærinnganger som kan brukes uavhengig av utgangene.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Tidsprogrammer og automatisk tidsstyring krever at prosjektet også inneholder en JUNG HOME-miniaktuator, stikkontakt, trykknapp/sensor med systeminnsats eller romtermostat. Puck-enheten alene har ikke denne tidsfunksjonen.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTPS2B2U
EAN/GTIN	4011377360082
Innbyggingsdybde	18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene)
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning	AC 230 V ~
Effekt i standby	maks. 0.3 W
Effekttap	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C

Transporttemperatur	−20 … +70 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Koblingsstrøm per utgang ved 35 °C	
Resistiv last	16 A (AC1)
Motorlast	6 A
Samlet strømbelastning	Σ 16 A
Last per utgang ved 35 °C	
Glødelamper	2300 W
230 V halogenlamper	2300 W
Elektroniske transformatorer	1500 W
Induktive transformatorer	1000 VA
230 V LED-lamper	typisk 400 W
Lastreduksjon	
Per 5 °C over 35 °C	−5 %
Montering i tre-/hulvegg	−15 %
Montering i flerkombinasjoner	−20 %
Ledningslengde	
Utgangsledning	maks. 100 m
Binærinngang	maks. 50 m
Mål (B × H × D)	46 x 46 x 20 mm
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m