Jung Home puck dimmer 1-kanal m/2 inng.

Produkt nr: **BTPD1B2U**

- Dimming med faseavsnitt eller fasepåsnitt.
- Dimbare 230 V LED-lamper: typisk 0–200 W ved faseavsnitt eller 0–80 W ved fasepåsnitt.
- To 230 V-binærinnganger.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Tidsprogrammer og automatisk tidsstyring krever at prosjektet også inneholder en JUNG HOME-miniaktuator, stikkontakt, trykknapp/sensor med systeminnsats eller romtermostat. Puck-enheten alene har ikke denne tidsfunksjonen.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTPD1B2U
EAN/GTIN	4011377360044
Innbyggingsdybde	18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene)
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning	AC 230 V ~
Effekt i standby	maks. 0.35 W
Effekttap	maks. 2.3 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C

Transporttemperatur	−20 … +70 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Tilkoblet last ved 35 °C	
Faseavsnitt	
Glødelamper	0 … 300 W
230 V halogenlamper	0 … 300 W
Elektroniske transformatorer med lavvolt-halogen	0 … 300 W
Dimbare 230 V LED-lamper	typisk 0 … 200 W
Elektroniske LED-drivere med LED-lamper	0 … 200 W
Fasepåsnitt	
Glødelamper	0 … 225 W
230 V halogenlamper	0 … 225 W
Dimbare 230 V LED-lamper	typisk 0 … 80 W
Elektroniske LED-drivere med LED-lamper	0 … 80 W
Lastreduksjon	
Per 5 °C over 35 °C	−10 %
Montering i tre-/hulvegg	−15 %
Montering i flerkombinasjoner	−20 %
Ledningslengde	
Utgangsledning	maks. 100 m
Binærinngang	maks. 50 m
Mål (B × H × D)	46 x 46 x 20 mm
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m