Jung Home puck pers.utgang m/2 inng.

Produkt nr: **BTPJ1B2U**

- Styrer persienner, markiser og rulleskodder.
- 230 V motorlast opptil 700 W.
- To binærinnganger; innstilling av kjøretid og lamellvending.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Tidsprogrammer og automatisk tidsstyring krever at prosjektet også inneholder en JUNG HOME-miniaktuator, stikkontakt, trykknapp/sensor med systeminnsats eller romtermostat. Puck-enheten alene har ikke denne tidsfunksjonen.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTPJ1B2U
EAN/GTIN	4011377360020
Innbyggingsdybde	18 mm (20 mm ved tilkoblingsklemmene)
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Effekt i standby	maks. 0.3 W
Effekttap	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−20 … +70 °C

Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Tilkoblet last	
Motorlast	700 W
Ledningslengde	
Utgangsledning	maks. 100 m
Binærinngang	maks. 50 m
Mål (B × H × D)	46 x 46 x 20 mm
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m