

## eNet mini pers.utgang 1-kanal

Produkt nr: **FMJ50700UP**

- eNet mini persienne utgang, 1-kanal
- Eksternt montert



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- Styring av persiener, screens og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboks (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

#### Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Manuell betjening av utgang
- Statusindikasjon med LED

### Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Stand-by effekt	max. 0.5 W
Tilkoblet last	
Motorer:	1000 W
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm

Radio frekvens: 868.0 ... 868.6 MHz

Sendestyrke: max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt: typisk 100 m

Mottakerkategori: 2

---