

## KNX mix1 ext. SME2S, dimmer 2-kanal 1-10V #UTG?

Produkt nr: **4910274**

- KNX dimmer 2-kanal 1-10V
- MIX extension
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

- 2-kanal 1-10 V styringsenhet MIX
- Basis modul MIX
- Kan oppgraderes til maks 6 kanaler
- LED- bryte status for hver kanal
- Manual switch with On/Off/Bus settings (also without bus voltage)
- With crossover switching to spare the relay contact

### Teknisk data

Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	1.6 W
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	2
Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A
????????	< 3 mm

Koblingsutgang	Potensialfri
Utgangsspenning	230 V AC
Utgangsfrekvens	50 Hz
Startstrøm	400 A (150 µs), 200 A (600 µs)
Ohmsk last	3680 W
Glødelampe / halogen lampelast	2500 W
Kapazitiv last	140 µF
Styrespenning	1 – 10 V
Maks kabellengde	500 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 730-1

---