

## KNX mix2 ext. RME4I, relè 4 X 16A C-last

Produkt nr: **4930215**

- KNX relèutgang 4-kanal 16A C-last
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



### Beskrivelse

- 4-kanals C-last bryteaktuator MIX2
- Med strøm gjenkjenning
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal

### Teknisk data

Merkespenning	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frekvens	50 - 60 Hz
Stand-by forbruk	~0 W
Capacity loss max.	2.4 W
Installasjonstype	DIN skinne
Bredde	4 moduler
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) til 4 mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	4
Kontakt type	NO contact, 16 A, 10 A
Ohmsk last	3680 W

Kapazitiv last	200 $\mu$ F
Glødelampe / halogen lampelast	2600 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	2000 W (200 $\mu$ F)
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1650 W
Energisparende lamper	410 W
LED-lampe < 2 W	75 W
LED-lampe 2-8 W	850 W
LED-lampe > 8 W	850 W
Startstrøm	max. 1500 A / 200 $\mu$ s
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	Ja
Type	Extension modul
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---