

KNX mix2 ext. RME8T, relè/pers. 8/4X16A

Produkt nr: **4930205**

- KNX relè/persienne utgang 8/4-kanal 16A
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 8-kanals bryte eller 4-kanals persienne aktuator MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 24 kanaler
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tikobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)

Teknisk data

Bredde	4 moduler
Type tilkobling	Klemmeskruer Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Antall kanaler	8
Kontakt type	NO contact, 16 A, 3 A
Glødelampe / halogen lampelast	2000 W
Lysstoffrør last (konvensjonell) parallellkompensert	1300 W (140 µF)
Lysstoffrør last (konvensjonell) ukompensert	2000 VA
Lysstoffrør last elektronisk ballast	1200 W
Energisparende lamper	300 W

LED-lampe < 2 W	55 W
LED-lampe 2-8 W	600 W
LED-lampe > 8 W	600 W
Startstrøm	max. 800 A / 200 µs
Utgangsspenning	240 V AC
Koblingsutgang	Potensialfri
C-last	
Type	Extension modul
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669
