


## KNX fix2 DM4T, dimmer 4X5-400/2X5-800W univ.

Produkt nr: **4940275**

- KNX universal dimmer 4-kanal
- FIX2
- Din skinne montert, 8 moduler



### Beskrivelse

- 4-kanal universal dimme aktuator FIX2
- For dimming av dimbar LED, glødelamper, LV, HV halogenlamper og energisparende lamper
- Passer også til dimming av dimbare energisparende lamper
- Også egnet for styring av vifter
- LED- bryte status for hver kanal
- Manuell betjening på enheten (selv uten bussforbindelse)
- Dimme utgang: 400 W / VA per kanal eller 800 W / VA ved parallell drift
- Dimme effekt kan økes ved å bruke ekstra booster "DMB 1 T KNX" - dimningseffekt 300 W / VA for hver booster. Maksimalt 2000 W / VA ved bruk av maks. 4 boostere mulig

### Teknisk data

Merkespenning KNX	Busspenning, $\leq 4$ mA
Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Frekvens	50 Hz
Stand-by forbruk	$\sim 1.5$ W
Bredde	8 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	Klemmeskruer   Bussforbindelse: KNX bussterminal
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: $0,5$ mm <sup>2</sup> ( $\varnothing 0,8$ ) til $4$ mm <sup>2</sup>   Flertrådet med endehylse: $0,5$ mm <sup>2</sup> til $2,5$ mm <sup>2</sup>
Antall kanaler	4
Lampetyper	Glødelamper, LV og HV halogen og dimbare energisparende lamper og LED
Glødelampe / halogen lampelast	400 W

LED-lampe	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Energisparende lamper	Faseavsnitt (RC-mode): 400 W
Minimum vekselkapasitet	5 W
Maks kabellengde	100 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20
Beskyttelses klasse	II iht. EN 60 669

---