

## KNX RF+ F40 bakstykke 2-kanal

Produkt nr: **4072RFTSM**

- KNX RF Bakstykke F40 2-kanal
- F40 vipper finner du her: **LS-serien / A-serien**
- Rammer finner du her: **LS-serien / A-serien**



### Beskrivelse

#### Bruksområde:

- For trådløsstyring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Drift i kablede KNX-systemer via radiokonverter (f.eks. ref.-nr .: MK100RF)
- Monteres i standard veggbokser, skruefeste på vegger, eller med tosidig tape på jevne, glatte overflater (glass)

#### Produktegenskaper:

- Statusindikasjon med LED
- Batteridrevet enhet
- Programmering og igangkjøring med ETS5 eller en nyere versjon.
- Kan ikke kombineres med rammer i Flat Design

### Teknisk data

Merke spenning:	DC 3 V
Battery type:	1 x lithium CR 2450N (inkludert)
Omgivelsestemperatur:	−5 ... +45 °C
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW

Sende rekkevidde i fri sikt:

typisk 100 m

---