


KNX RF+ F40 bakstykke 2-kanal

Produkt nr: **4072RFTSM**

- KNX RF Bakstykke F40 2-kanal
- F40 vipper finner du her: **LS-serien / A-serien**
- Rammer finner du her: **LS-serien / A-serien**



Beskrivelse

Bruksområde:

- For trådløsstyring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Drift i kablede KNX-systemer via radiokonverter (f.eks. ref.-nr .: MK100RF)
- Monteres i standard veggbokser, skruefeste på vegger, eller med tosidig tape på jevne, glatte overflater (glass)

Produktegenskaper:

- Statusindikasjon med LED
- Batteridrevet enhet
- Programmering og igangkjøring med ETS5 eller en nyere versjon.
- Kan ikke kombineres med rammer i Flat Design

Teknisk data

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Merke spenning: | DC 3 V |
| Battery type: | 1 x lithium CR 2450N (inkludert) |
| Omgivelsestemperatur: | -5 ... +45 °C |
| Radio frekvens: | 868.0 ... 868.6 MHz |
| Sendestyrke: | max. 20 mW |
| Sende rekkevidde i fri sikt: | typisk 100 m |