

KNX RF+ A500 F50 bakstykke 3-kanal

Produkt nr: **A5073RFTSM**

- KNX RF Bakstykke F50 3-kanal
- Med innebygget temperaturføler
- F50 vipper finner du her: **A-serien**
- F50 merkefelt finner du her: **A-serien**
- Rammer finner du her: **A-serien**



Beskrivelse

Bruksområde:

- For trådløsstyring av laster, f.eks. lys av/på, dimming, persienner opp/ned, avspilling og lagring av lyssetting osv.
- Drift i kablede KNX-systemer via radiokonverter (f.eks. ref.-nr .: MK100RF)
- Monteres i standard veggbokser, skruefeste på vegger, eller med tosidig tape på jevne, glatte overflater (glass)

Produktegenskaper:

- Statusindikasjon med LED
- Innebygget temperaturføler
- Batteridrevet enhet
- Programmering og igangkjøring med ETS5 eller en nyere versjon

Teknisk data

Merke spenning:	DC 3 V
Battery type:	1 x lithium CR 2450N (inkludert)
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m

