


## KNX relè/pers utgang 6/3 kanal 16A

Produkt nr: **230061SR**

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 6/3-kanal 16A
- Kompatibel med KNX Data Secure
- Din skinne montert, 4 moduler



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster med potensialfrie relèr
- Kobling av persiener, markiser og lignende laster
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

### Produktegenskaper:

- Utgangene kan betjenes manuelt
- Tilbakemelding i manuell modus og i bussmodus
- Sentrale funksjoner
- Syklisk overvåking
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Kan oppdateres med ETS Service App

### Egenskaper relè modus:

- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tilbakemeldingsfunksjon
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Scenefunksjon
- Teller for driftstimer

### Egenskaper persienne modus:

- Egnert for 230 V AC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon

Den totale strømmen på to tilstøtende utganger må ikke overstige 20 A

## Teknisk data

Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
KNX	
KNX medium:	TP 256
Merke spenning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Strøm forbruk KNX:	4 ... 18 mA
Utganger	
Koblingsspenning:	AC 250 V ~
Koblingsstrøm AC1 (cos $\phi$ > 0.8):	16 A
Lysstoffrør:	16 AX
Strømbelastningsevne	
Nærliggende utganger:	$\Sigma$ 20 A
Last pr utgang	
Ohmsk last:	3000 W
Kapazitiv last	16 A / 140 $\mu$ F
Motorer:	1380 VA
Lampe last 230 V	
Glødelamper:	3000 W
HV halogen lamper:	2500 W
HV LED lamper:	max. 400 W
LV halogen lamper med	
elektroniske trafoer:	1500 W
induktive trafoer:	1200 VA
Lysstoffrør: T5/T8	
ukompensert:	1000 W
parallellkompensert:	1160 W / 140 $\mu$ F
Duo-kobling:	2,300 W / 140 $\mu$ F

## Kompaktlysrør

ukompensert: 1000 W

parallellkompensert: 1160 W / 140  $\mu$ F

## Kvikksølvdamplamper

ukompensert: 1000 W

parallellkompensert: 1160 W / 140  $\mu$ F

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

## Tilkobling, strømforsyning og belastning

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

KNX: KNX busklemme

---