


KNX relè/pers utgang 16/8 kanal 16A

Produkt nr: **230161SR**

- KNX kombinert relè og persienne utgang, 16/8-kanal 16A
- Kompatibel med KNX Data Secure
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

Bruksområde:

- Kobling av elektriske laster med potensialfrie relèr
- Kobling av persiener, markiser og lignende laster
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

Produktegenskaper:

- Utgangene kan betjenes manuelt
- Tilbakemelding i manuell modus og i bussmodus
- Sentrale funksjoner
- Syklisk overvåking
- KNX Data Secure kompatibel med ETS 5.7.3 eller nyere
- Kan oppdateres med ETS Service App

Egenskaper relè modus:

- Benyttes som NO eller NC kontakter
- Tilbakemeldingsfunksjon
- Tidsfunksjoner: inn-, utkoblingsforsinkelse, trappelysbryter med forvarselfunksjon
- Scenefunksjon
- Teller for driftstimer

Egenskaper persienne modus:

- Egnet for 230 V AC motorer
- Lamellposisjonen er kontrollerbar
- Scenefunksjon

Den totale strømmen på to tilstøtende utganger må ikke overstige 20 A

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Omgivelsestemperatur: | -5 ... +45 °C |
| Lagrings-/ transporttemperatur: | -25 ... +70 °C |
| KNX | |
| KNX medium: | TP 256 |
| Merke spenning KNX: | DC 21 ... 32 V SELV |
| Strøm forbruk KNX: | 4 ... 18 mA |
| Utganger | |
| Koblingsspenning: | AC 250 V ~ |
| Koblingsstrøm AC1 (cos ϕ > 0.8): | 16 A |
| Lysstoffrør: | 16 AX |
| Strømbelastningsevne | |
| Nærliggende utganger: | Σ 20 A |
| Last pr utgang | |
| Ohmsk last: | 3000 W |
| Kapazitiv last | 16 A / 140 μ F |
| Motorer: | 1380 VA |
| Lampe last 230 V | |
| Glødelamper: | 3000 W |
| HV halogen lamper: | 2500 W |
| HV LED lamper: | max. 400 W |
| LV halogen lamper med | |
| elektroniske trafoer: | 1500 W |
| induktive trafoer: | 1200 VA |
| Lysstoffrør: T5/T8 | |
| ukompensert: | 1000 W |
| parallellkompensert: | 1160 W / 140 μ F |
| Duo-kobling: | 2,300 W / 140 μ F |

Kompaktlysrør

ukompensert: 1000 W

parallellkompensert: 1160 W / 140 μ F

Kvikksølvdamplamper

ukompensert: 1000 W

parallellkompensert: 1160 W / 140 μ F

Monteringsbredde: 144 mm (8 moduler)

Tilkobling, strømforsyning og belastning

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4 mm²

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4 mm²

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm²

KNX: KNX busklemme
