

## LB relè 1-kanal elektronisk 400W

Produkt nr: **1704ESE**

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

### Produktegenskaper:

- Soft start av lys
- Tilkobling av satellitt enheter mulig
- Testbetjening for funksjonstest
- Enheten kan betjenes uten nøytral leder
- Visning av den innstilte driftsmodusen med LED

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Stand-by effekt	ca. 0.25 W
Effekt tap:	ca. 4 W
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Tilkoblet last ved 25 °C	
glødelamper:	20 ... 400 W
HV halogen lamper:	20 ... 400 W

elektroniske trafoer:	20 ... 400 W
Elektroniske trafoer med LV LED:	20 ... 100 W
induktive trafoer:	20 ... 400 VA
Induktive trafoer med LV LED:	20 ... 100 VA
HV LED lamper:	typisk 3 ... 100 W
Kompaktlysrør:	typisk 3 ... 100 W
Ohmsk kapasitiv:	20 ... 400 W
Kapasitiv-induktiv:	ikke tillatt
Ohmsk induktiv:	20 ... 400 VA
Ohmsk og HV LED:	typisk 3 ... 100 W
Ohmsk og CFL:	typisk 3 ... 100 W
Drift uten nøytral leder: Minimum belastning 50 W. Gjelder ikke belastninger med HV LED og kompaktlysrør.	
Når man bruker LED-lamper som ikke kan dempes, må den nøytrale lederen kobles til.	
Tilkobling:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 4.0 mm <sup>2</sup>
	2 x 0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Antall satellittenheter	
Satellittenheter 2-leder 1720 NE:	ubegrenset
Satellittenheter 3-leder 1723 NE:	5

Impulsbrytere:	ubegrenset
Total kabellengde utvidelseenhet:	maks. 100 m
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m

---