KNX dimmer 4-kanal 300(120)W #Utgått

Produkt nr: **DM04A02KNX**

- KNX universal dimmer 4-kanal
- Din skinne montert, 8 moduler



Beskrivelse

DM04A02KNX er en universell KNX 4-kanals dimmer med automatisk identifisering av type belastning og med justerbare parametere for å optimere kontrollen av ulike typer lamper som LED, gløde- og halogenlamper, dimbare kompaktlysrør (CFL), lavspenningslamper med elektronisk eller ferromagnetisk transformator. De 4 kanalene kan brukes uavhengig eller kombinert i par (1+2 og 3+4) for å drive høyere effektbelastninger; respekter alltid de maksimale effektverdiene som er angitt i tabellen i dette instruksjonsarket, og sjekk i håndboken hvordan du konfigurerer utgangene som kombinert i ETS. For å definere maksimal belastning og spesielt maksimalt antall lamper som kan kobles til, er DimmerLoadTester-programvaren tilgjengelig; med er det mulig å analysere toppabsorpsjonen til en enkelt lampe og beregne maksimalt antall lamper som kan kobles til.

Teknisk data

Strømforsyning:		
Via buss KNX kabel:	21 ÷ 32V DC	
Strøm forbruk KNX:	≤ 10 mA	
Merkespenning	230V AC 50/60 Hz	
Stand-by forbruk	4W max. (1W x channel)	
Klemmer		
Maksimal tverrsnitt entrådet og flertrådet	2.5 mm2	
Gløde- eller halogenlamper	(230V~ 50/60Hz)	300 W
Elektroniske transformatorer	(12/24V ~ 50/60Hz)	60VA
Dimbare LED-lamper (fasesnitt)	(230V~ 50/60Hz)	60 W
Dimbare LED-lamper (faseavsnittsnitt)	(230V~ 50/60Hz)	120 W
Kompaktlysrør	(230V~ 50/60Hz)	60 W