

## KNX RF Multi USB Grensesnitt

Produkt nr: **3-0003-006**

- KNX RF USB stick
- Uansett om det gjelder idriftsetting eller diagnostikk, kan USB-grensesnittet og ETS brukes til å programmere, styre eller vedlikeholde en RF-installasjon.



### Teknisk data

Parameter	Verdi
Nominell spenning	DC 5 V
Strømforbruk	25 mA
KNX-kommunikasjon	RF1.R (Ready) 868,3 MHz
KNX-kommunikasjon	RF1.M (Multi) 868,3 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz, 869,525 MHz
RF sendereffekt	Maks. 25 mW
Rekkevidde i fri sikt	100 m (typisk)
USB-port	2.0 type A
Omgivelsestemperatur	10 °C til +55 °C
Mål	21 mm x 59 mm x 7,5 mm
Merk:	
For ETS6 (KNX RF Multi) eller	
ETS5 (kun KNX RF Ready)	