

LB persienne innsats universal

Produkt nr: 1731JE

- "Vanlige" fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- eNet fronter finner du her: LS-serien / A-serien
- Rammer finner du her: LS-serien / A-serien
- med satellittinngang



Beskrivelse

Bruksområde:

- Styring av elektriske persienner, screens og markiser
- Benyttes sammen med passende front for LB innsatser
- Monteres i standard veggbokser

Produktegenskaper:

- Integrering i grupper er mulig ved hjelp av utvidelsesinnganger
- Automatisk kontroll via timer
- Testbetjening for funksjonstest
- Drift som hovedenhet eller utvidelsesmodul
- Vindalarmlås via utvidelsesinngangen

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontakt type:	μ
Stand-by effekt	maks. 0.2 W

Lukketid: ca. 120 s

Tilkoblet last

Motorer: 700 W

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 4.0 mm²

2 x 0.5 ... 2.5 mm²

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 4.0 mm²

2 x 0.5 ... 2.5 mm²

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 4.0 mm²

2 x 0.5 ... 1.5 mm²

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>