


KNX energi sensor 3-kanal

Produkt nr: 2103REGES

- KNX energi sensor 3-kanal
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

Teknisk data

Strømforsyning via E1/N

Merke spenning: AC 110 ... 240 V ~

Nettfrekvens: 50/60 Hz

Effekt forbruk: maks. 2 W

Inputs E1 ... E3

Nominelt spenningsområde: AC 110 ... 240 V ~

Nominelt strømområde: 4 mA ... 16 A

Nominelt frekvens: 50/60 Hz

Tilkobling

Tilkoblingstype: skruklemmer

entrådet: 1 x 0.5 ... 2.5 mm²

flertrådet uten endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm²

flertrådet med endehylse: 1 x 0.5 ... 2.5 mm²

Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 °C

Lagrings-/ transporttemperatur: -25 ... +70 °C

Monteringsbredde: 72 mm (4 moduler)

KNX medium: TP 256

Merke spenning KNX: DC 21 ... 32 V SELV

Strøm forbruk KNX: typical 10 mA

Tilkobling, KNX: terminal

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>