

KNX mix2 ext. JME4T, pers.utgang 4-kanal 230V

Produkt nr: 4930255

- KNX persienne utgang, 4-kanal
- MIX2 extension
- Din skinne montert, 4 moduler



Beskrivelse

- 4-kanals persienne aktuator MIX2
- Extension modul MIX2
- Kan oppgraderes til maks 12 kanaler
- For styring av motorer for persiener, markiser etc
- Opptil 2 extension moduler kan tilkobles en basis modul
- Opptil to extension moduler MIX or MIX2 kan tilkobles en basis modul
- Enheten og KNX buss modulen kan byttes uavhengig av hverandre
- Den avtagbare KNX buss modulen gjør det mulig å bytte enheter uten omprogrammering

Teknisk data

Antall kanaler	4
Bredde	4 moduler
Installasjonstype	DIN skinne
Type tilkobling	skruklemmer
Maks kabelverrsnitt	Entrådet: 0,5 mm ² (Ø 0,8) til 4 mm ² Flertrådet med endehylse: 0,5 mm ² til 2,5 mm ²
Utgang	NO contact, 6 A
Koblingsutgang	Potensialfri
Omgivelsestemperatur	-5°C ... 45°C
Type beskyttelse	IP 20

Beskyttelses klasse

II iht. EN 60 669

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Website:** <https://instell.no>