

# eNet pers.utgang 1-kanal, DIN

Produkt nr: FMJ50700REG

- eNet persienne utgang, 1-kanal
- Din skinne montert, 2 moduler



## Beskrivelse

### Bruksområde:

- Styring av persiener, screens og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Driftes med spenningsforsyner (prod.nr NT1220REGVDC) og mottaker modul (prod.nr. FMFK32REG) eller Net server
- Montering på DIN skinne i henhold til EN 60715 i fordelingsbokser

## Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Tilkoblet last	
Motorer:	1000 W
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet uten endehylse:	1 x 0.75 ... 4 mm <sup>2</sup>
flertrådet med endehylse:	1 x 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Monteringsbredde:	36 mm (2 moduler)
Bus linje	

Merke spenning:	DC 12 V SELV
-----------------	--------------

Strøm forbruk:	max. 20 mA
----------------	------------

Tilkobling bus:	terminal
-----------------	----------

Kabellengde:	max. 3 m
--------------	----------

---

**Telefon:** 22 02 14 50 **Epost:** [instell@instell.no](mailto:instell@instell.no) **Webside:** <https://instell.no>