

eNet mini pers.utgang 1-kanal

Produkt nr: FMJ50700UP

- eNet mini persienne utgang, 1-kanal
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- Styring av persiener, screens og lignende laster
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboкс (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- Status tilbakemelding til radiosender
- Manuell betjening av utgang
- Statusindikasjon med LED

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Stand-by effekt	max. 0.5 W
Tilkoblet last	
Motorer:	1000 W
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm ²

flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m
Mottakerkategori:	2

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>