

eNet mini dimmer 1-kanal, 1-10V

Produkt nr: FMST50UP

- eNet mini dimmer 1-10V
- Eksternt montert



Beskrivelse

Bruksområde:

- For dimming og AV/På av belysning med 1-10 drivere
- Betjenes med egnede trådløse eNet sendere
- Monteres i standard veggboкс, i kombinasjon med passende deksel
- Monteres innfelt eller med monteringsboks (ref.-no. FM-EBG) for utenpåliggende montering

Produktegenskaper:

- På verdien for lys kan lagres permanent
- Minimum lysstyrke kan lagres permanent
- Scene betjening er mulig
- Statusindikasjon med LED
- Status tilbakemelding til radiosender
- Manuell betjening av utgang

Teknisk data

Merke spenning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by effekt	max. 0.5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +70 °C
Kontakt type:	μ
Styrespenning:	0.5 ... 11 V

Styrestrøm:	max. 50 mA
Koblingsstrøm	
Ohmsk:	6 A
Lysstoffrør:	3 AX
Tilkoblet last	
Ohmsk last:	1380 W
Kapazitiv last	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstype:	skruklemmer
entrådet:	1 x 0.75 ... 4 mm ²
flertrådet med endehylse:	1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Dimensjoner (Ø x H):	53 x 28 mm
Total lengde strømkabel:	maks. 100 m
Total lengde styrekabel:	maks. 100 m
Radio frekvens:	868.0 ... 868.6 MHz
Sendestyrke:	max. 20 mW
Sende rekkevidde i fri sikt:	typisk 100 m
Mottakerkategori:	2

Telefon: 22 02 14 50 **Epost:** instell@instell.no **Webside:** <https://instell.no>