# KNX A500 CO2 føler, m/fuktighet og temp. sort

Produkt nr: **A0091SCO2SW**



## Teknisk data

| | |
|---|---|
| KNX-medium | TP 256 |
| Merkespenning KNX | DC 21–32 V SELV |
| Strømforbruk KNX | Maks. 12,5 mA |
| KNX-tilkobling | Tilkoblingsklemme |
| Tilførselskabel | EIB-Y (St)Y 2×2×0,8 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Ledertverrsnitt, binærinnganger | 0,2–0,5 mm² |
| Ledertverrsnitt, analoge utganger | 0,2–0,5 mm² |
| Spenning, analoge utganger | 0–10 V |
| Utgangsstrøm | Maks. 2 mA |
| Lastmotstand | Min. 5 kΩ |
| Ledertverrsnitt, ekstern temperatursensor | 0,2–3,3 mm² |
| Måleområde $CO_2$ | 425–5000 ppm |
| Måleområde temperatur | 0 til +50 °C |
| Måleområde relativ luftfuktighet | 0–100 % RF |
| Måleområde atmosfærisk trykk | 300–1100 hPa |
| Omgivelsestemperatur | 0 til +50 °C |
| Lagrings- og transporttemperatur | −25 til +70 °C |