Jung Home A500 stikk. m/relè/jord p.hvit

Produkt nr: **BTA1521SWW**

- Jordet SCHUKO-stikkontakt med innebygd 16 A-relé og berøringsbeskyttelse.
- Betjenes lokalt, via app eller andre JUNG HOME-enheter.
- Veggboks med minst 53 mm innvendig dybde.
- Krever ramme med 28 mm byggehøyde (A 558.. HBF ..), ifølge JUNGs datablad.
- Ramme bestilles separat: Rammer til A-serien.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Stikkontakten støtter scener, grupper, tidsprogrammer og forsinket inn-/utkobling. Oppgitte lastgrenser avhenger av lasttype; 16 A gjelder resistiv last. Ramme i riktig designserie bestilles separat.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTA1521SWW
EAN/GTIN	4011377211711
Bredde	55 mm
Høyde	55 mm
Nominell spenning	AC 220 … 250 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Effekt i standby	maks. 0.25 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−25 … +70 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)

Urnøyaktighet per måned	± 13 s
Gangreserve	min. 4 h
Koblingsstrøm ved 25 °C	
Resistiv last	16 A
Motorlast	4.3 A (@ cos ϕ 0.6)
Tilkoblet last	
Glødelamper	2300 W
230 V halogenlamper	2300 W
Elektroniske transformatorer	1500 W
Induktive transformatorer	1000 VA
230 V LED-lamper	typisk 400 W
Kompaktlysrør	typisk 400 W
Ukompenserte lysrør	920 VA
Innbyggingsdybde	45 mm
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m
Farge	Hvit
Ramme	28 mm byggehøyde (A 558.. HBF ..)