Jung Home mini pers.utgang m/2 inng.

Produkt nr: **BTJ1B2U**

- Styrer persienner, markiser og rulleskodder.
- 230 V motorlast opptil 700 W.
- To binærinnganger og opptil 16 tidsprogrammer.
- Tilbehør: JUNG monteringsboks for miniaktuatorer og Puck.



Beskrivelse

Enheten inngår i JUNG HOME og settes opp med JUNG HOME-appen via Bluetooth Mesh. Lokal betjening krever ikke en gateway eller internettilkobling.

Monteres i egnet veggboks. To binærinnganger brukes til betjening, scener eller statussignaler. Følg lastgrenser og monteringsanvisning for aktuell utførelse.

Teknisk data

Produsent	JUNG
Varenummer	BTJ1B2U
EAN/GTIN	4011377322110
Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50/60 Hz
Effekt i standby	maks. 0.2 W
Effekttap	maks. 4 W
Omgivelsestemperatur	−5 … +45 °C
Lagringstemperatur	−5 … +45 °C
Transporttemperatur	−25 … +70 °C
Relativ luftfuktighet	20 … 70 % (uten kondens)
Tilkoblet last	
Motorlast	700 W

Innbyggingsdybde	20 mm
Urnøyaktighet per måned	± 13 s
Gangreserve	min. 4 h
Ledningslengde	
Utgangsledning	maks. 100 m
Binærinngang	maks. 50 m
Mål (L × B × H)	48 x 51 x 20 mm
Tilkobling, utganger	
Entrådet	1 x 0.5 … 2.5 mm² 2 x 0.5 … 2.5 mm²
Flertrådet uten endehylse	1 x 0.5 … 4.0 mm² 2 x 0.5 … 2.5 mm²
Flertrådet med endehylse	1 x 0.5 … 2.5 mm² 2 x 0.5 … 1.5 mm²
Radiofrekvens	2402.0 … 2480.0 MHz
Sendereffekt	maks. 10 mW (klasse 1.5)
Radiorekkevidde	
Rekkevidde i bygninger	ca. 30 m